

ATR-строки и PID/VID Рутокен

Модель	HEX-представление	ASCII (historical bytes)	VID/PID
Рутокен S	3B 6F 00 FF 00 56 72 75 54 6F 6B 6E 73 30 20 00 00 90 00	ruTokns	0x0a89/0x0020
Рутокен Lite	3B 8B 01 52 75 74 6F 6B 65 6E 6C 69 74 65 C2	Rutokenlite	0x0a89/0x0025
Рутокен ЭЦП/2.0/PKI/Flash/Touch/2100/3000/Bluetooth (no USB)	3B 8B 01 52 75 74 6F 6B 65 6E 20 44 53 20 C1	Rutoken DS	0x0a89/0x0030
Рутокен ЭЦП Bluetooth (через Bluetooth)	3B 8B 01 52 75 74 6F 6B 65 6E 44 53 42 54 D7	RutokenDSBT	-
Смарт-карта Рутокен ЭЦП SC/2.0 2100	3B 9C 96 00 52 75 74 6F 6B 65 6E 45 43 50 73 63	RutokenECPsc	(VID/PID считывателя)
Смарт-карта Рутокен ЭЦП SC/2.0 2100 (T1)	3B 9C 94 80 11 40 52 75 74 6F 6B 65 6E 45 43 50 73 63 C3	RutokenECPsc	(VID/PID считывателя)
Рутокен 2151	3B 78 13 00 00 72 75 74 6F 6B 65 6E 6D	rutokenm	0x0a89/0x0030
Смарт-карта Рутокен 2151	3B 7A 13 00 00 72 75 74 6F 6B 65 6E 6D 73 63	rutokenmsc	(VID/PID считывателя)
Дуальная смарт-карта Рутокен ЭЦП 3.0 через NFC	3B 88 80 01 52 74 53 43 77 81 83 20 6A	RtISC	(VID/PID считывателя)
Дуальная смарт-карта Рутокен ЭЦП 3.0 через контактный считыватель	3B 9C 97 80 11 40 52 75 74 6F 6B 65 6E 45 43 50 73 63 C0	RutokenECPsc	(VID/PID считывателя)
Смарт-карта Рутокен ЭЦП 3.0	3B 9C 97 80 11 40 52 75 74 6F 6B 65 6E 45 43 50 73 63 C0	RutokenECPsc	(VID/PID считывателя)
Рутокен ЭЦП 3.0 через NFC	3B 88 80 01 52 74 53 43 77 81 83 20 6A	RtISC	(VID/PID считывателя)
Рутокен ЭЦП 3.0 по USB	3B 8B 01 52 75 74 6F 6B 65 6E 20 44 53 20 C1	Rutoken DS	0x0a89/0x0030